

Windows 2000

< 注意 >

- ・ Windows の CD-ROM が必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- ・ 「今すぐ再起動しますか?」というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。
[はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ・ ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により
本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど)
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- ・ の箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windows を起動します。

Administrator 権限でログオンしてください。

2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には、[キャンセル] してください。

3. [スタート] [設定] [コントロール パネル] [システム] [ハードウェア]
[デバイス マネージャ] [ネットワーク アダプタ] を開き、次の項目を削除します。

NTT-ME SS-LAN Card11 HQ

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

4. [スタート] を右クリックし、[エクスプローラ] を開きます。

5. (メニューバー) [表示] or [ツール] [フォルダ オプション] [表示] を開き、次のように設定します。

- ・ 「すべてのファイルを表示する」 選択する
- ・ 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす

項目名は Windows やシステム (Internet Explorer) のバージョンによって異なる場合があります。

6. [WINNT] [inf] を開きます。

[inf] が表示されない場合は、エクスプローラを開きなおしてください。

7. OEM0.INF , OEM1.INF , ... を順に開き、NETCW10.INF と同じ内容のものを探して
そのファイル (OEMxx.INF) を削除します。

NETCW10.INF は、ドライバをインストールした元の場所 (本製品の CD-ROM など) にあります。

本手順書の 3枚目も参照してください。

xx は環境によって異なります。

(次のページへ続きます)

Windows 2000

8. 手順 7.で削除したINF ファイルと同じ xx の OEMxx.PNF を削除します。
 9. [WINNT] [system32] [drivers] を開き、次のファイルを削除します。
CW10.SYS
 10. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDT32」と入力して [OK] を押します。
 11. [HKEY_LOCAL_MACHINE] のウィンドウをアクティブにします。
 12. [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Enum] [PCMCIA] を開き、
[NTT-ME-SS-LANCard11HQ-xxxx] を選択します。
xxxx は環境によって異なります。
 13. (メニューバー)[セキュリティ] [アクセス許可] を開いて [Everyone] を選択し、「アクセス許可」の
[フル コントロール] [許可] を選択して [OK] を押します。
 14. [NTT-ME-SS-LANCard11HQ-xxxx] を削除します。
 15. [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Services] を開き、次のキーを削除します。
CW10
 16. Windows を終了し、本製品を取り外します。
- 以上です。

NTT-ME 技術サポートセンタ

URL <http://www.ntt-me.co.jp/mn/>

TEL 0570-055128 , 03-5675-7956

FAX 0570-056128

FAX情報サービス 0120-128078

Windows 2000

NETCW10.INF の内容

```
*****
;
;
; Copyright (c) 1998-2001 Intersil Corporation
; All Rights Reserved.
;
; $Logfile: $
; $Revision: $
; $Date: $
; $Author: $
;
; FILE:
;     netcw10.inf
;
; DESCRIPTION:
;     NTT-ME SS-LAN Card 11 HQ PCMCIA LAN Card
;
; COMMENTS:
;     Generated from combining the Netmate inf file and CW10 2K inf.
;
; CHANGE LOG:
;     0.1 - Initial Combined INF file.
;     0.2 - Add the PRISM Freedom adapter and the new 2.5 PCMCIA adapter to the
;           Adapter list.
;     0.3 - Correct checksum for the 2.5 PCMCIA adapter.
;     0.4 - Correct spelling of 2.5 PCMCIA section name: [CW10_PCMCIA125.ndi.NT]
;           should be: [CW10_PCMCIA25.ndi.NT]
;           - Add Specific Driver version for USB 2K entry.
;     0.5 - Add Correct USB Vendor ID.
;     0.6 - Add entry for real Mini-PCI adapter.
;
*****
```

(以下略)