

Windows 98
------------

## &lt; 注意 &gt;

- ・ Windows の CD-ROM が必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- ・ 「今すぐ再起動しますか?」というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。 [はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ・ ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど) その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- ・ この箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windows を起動します。

2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には [キャンセル] してください。

3. [スタート] [設定] [コントロール パネル] [システム] [デバイス マネージャ] を開きます。

4. [ポート] を開き、次の項目を削除します。

MN128-SOHO Slotin 仮想シリアルポート (COMxx)

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。  
xx は環境によって異なります。

5. [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] を開き、次の項目を削除します。

MN128-SOHO Slotin (USB)

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

6. [スタート] を右クリックし、[エクスプローラ] を開きます。

7. (メニューバー) [表示] or [ツール] [フォルダ オプション] [表示] を開き、次のように設定します。

- ・ 「すべてのファイルを表示する」 選択する
- ・ 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす

項目名は Windows やシステム (Internet Explorer ) のバージョンによって異なる場合があります。

8. [Windows ] [System ] を開き、次のファイルを削除します。

MNUSBSER.VXD

MNUSBSUB.SYS

(次のページへ続きます)

Windows 98

9. [Windows ] [System32 ] [Drivers ] を開き、次のファイルを削除します。  
MNUSB.SYS
  
10. [Windows ] [Inf ] [Other ] を開き、次のファイルを削除します。  
NTT-ME CORPORATIONMNUSB.INF  
NTT-ME CORPORATIONMNUSBSER.INF  
NTT-ME CORPORATIONMDMME.INF
  
11. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDIT」と入力して  
[OK] を押します。
  
12. [HKEY\_LOCAL\_MACHINE ] [Enum ] [USB ] を開き、次のキーを削除します。  
VID\_07C8 & PID\_XXXX  
XXXX は環境によって異なります。
  
13. [HKEY\_LOCAL\_MACHINE ] [System ] [CurrentControlSet ] [Services ]  
[Class ] [USB ] 内にある [0000 ] , [0001 ] , ... を順に開き、 [DriverDesc ] の値が  
「MN128-SOHO Slotin (USB)」 となっているものを探して そのキー ([00xx ])を削除します。  
xx は環境によって異なります。
  
14. [HKEY\_LOCAL\_MACHINE ] [System ] [CurrentControlSet ] [Services ] を開き、  
次のキーを削除します。  
mnusbsub
  
15. Windows を終了し、本製品を取り外します。

以上です。